

Wi-Safe[®] 2



10 Jahres-Lithium Batterie

Höhe 94mm

Breite 114mm

Tiefe 39.5mm

Gewicht 186g



Leistungsmerkmale

- Versiegelte 10 Jahres- Back-up Batterie.
- Funkvernetzung mit bis zu 50 FireAngel Rauch/ Hitze/Kohlenmonoxidmelder in einem Netzwerk.
- Sleep Easy - Batteriewechselsignal.
- Lokalisieren - Stummschaltung aller funkvernetzten Melder bis auf den alarmauslösenden Melder, der Kohlenmonoxid/Rauch detektiert hat.
- Automatische Deaktivierfunktion (für den Versand).
- Manipulationssichere Montageplatte.
- Für gemischte Systeme geeignet (Festverdrahtet & Kabellos, AC& DC).

Technische Daten

Leistungsfähigkeit	Nicht entnehmbare, versiegelte Lithium-Batterie
Technologie	Wi-Safe 2
Betrieb	DC
Installationsort	Wand / Regal
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	30% bis 90% RH nicht kondensierend
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	30% bis 90% RH nicht kondensierend
Garantie	5 Jahre
Verpackungseinheit	4
Zertifizierung	EN 50291-1 & 2: 2010
Betriebsfrequenz	868 MHz
Max Anzahl an verbundenen Geräten (Netzwerk)	50 Geräte
Vernetzung	Multidirektionale Kommunikation
Kompatibilität	Zu allen FireAngel Produkten kompatibel
Reichweite	AC & Wi-Safe 2 Produkte 35m (über 200 m bei klarer Sicht)